



## SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

- |  |   |
|--|---|
| 1 Interruttore luce vano motore  | 35 Interruttore lunotto termico                     |
| 2 Lampadina illuminazione vano motore 5 W                                    | 36 Lampadina spia lunotto termico 1,2 W             |
| 3 Distributore d'accensione  | 37 Interruttore elettroventilatore del riscaldatore |
| 4 Bobina   | 38 Interruttore tergicristallo (a 2 posizioni)      |
| 5 Trasmettitore pressione olio   | 39 Interruttore illuminazione strumenti             |
| 6 Trasmettitore temperatura acqua  | 40 Accendisigari                                    |
| 7 Interruttore luci retromarcia  | 41 Interruttore spia freno a mano inserito          |
| 8 Motorino avviamento  | 42 Interruttore trombe                              |
| 9 Alternatore  | 43 Interruttore di accensione                       |
| 10 Trombe  | 44 Comando luci di posizione, fari e lampeggio      |
| 11 Batteria 12 V - 50 Ah   | 45 Comando indicatori di direzione                  |
| 12 Contatti per spia minimo livello liquido freni                            | 46 Scatola portafusibili                            |
| 13 Giunzione per cavi  | 47 Interruttore luci plafoniere                     |
| 14 Relé per lunotto termico  | 48 Lampadine plafoniere 5 W                         |
| 15 Relé per trombe   | 49 Lunotto termico                                  |
| 16 Regolatore di tensione  | 50 Interruttore luci bagagliaia                     |
| 17 Lampadine anteriori di direzione e posizione 5/21 W                       | 51 Lampadina luce bagagliaia 5 W                    |
| 18 Lampadine fari esterni (anabbaglianti) 55 W allo jodio                    | 52 Trasmettitore indicatore livello benzina         |
| 19 Lampadine fari interni (abbaglianti) 55 W allo jodio                      | 53 Lampadine posteriori di direzione 21 W           |
| 20 Lampadine laterali di direzione 4 W                                       | 54 Lampadine posteriori di posizione e stop 5/21 W  |
| 21 Tergicristallo (a 2 velocità)   | 55 Lampadine luci retromarcia 21 W                  |
| 22 Elettroventilatore del riscaldatore (a 2 velocità)                        | 56 Lampadine luci targa 4 W                         |
| 23 Lampadine illuminazione strumenti 3 W                                     |   |
| 24 Lampadina spia riserva benzina 3 W  |   |
| 25 Lampadina spia indicatori di direzione destra 1,2 W                       |   |
| 26 Lampadina spia indicatori di direzione sinistra 1,2 W                     |   |
| 27 Lampadina spia generatore 3 W   |   |
| 28 Lampadina spia elettroventilatore 3 W                                     |   |
| 29 Lampadina spia fari abbaglianti 3 W                                       |   |
| 30 Lampadina spia luci di posizione 3 W                                      |   |
| 31 Interruttore luci stop  |   |
| 32 Lavacrystallo   |   |
| 33 Dispositivo intermittenza indicatori di direzione                         |   |
| 34 Lampadina spia freno a mano inserito e minimo livello liquido freni 1,2 W |   |

### CODICE COLORI CAVI

<b>A</b> azzurro	<b>C</b> arancione
<b>G</b> giallo	<b>Z</b> viola
<b>B</b> bianco	<b>AN</b> azzurro-nero
<b>V</b> verde	<b>GN</b> giallo-nero
<b>H</b> grigio	<b>RN</b> rosso-nero
<b>R</b> rosso	<b>HN</b> grigio-nero
<b>S</b> rosa	<b>BN</b> bianco-nero
<b>N</b> nero	<b>AB</b> azzurro-bianco
<b>M</b> marrone	<b>VN</b> verde-nero
	<b>CN</b> arancione-nero

Il numero riportato sullo schema, dopo la sigla del colore, specifica la sezione del cavo in mm<sup>2</sup>. Se non indicata, la sezione è pari a 0,5 mm<sup>2</sup>.

TARGHETTA SU VALVOLIERA

